

Interrupteur va-et-vient on/off rond

N° d'article: 6000000710 | Code de correspondance: EL WS ON/ON | Code EAN: 4045294209810



- » pour interrupteur simple ou va-et-vient
- » l'interrupteur active ou désactive l'alimentation électrique en fonction de sa position précédente
- » utilisation possible de plusieurs interrupteurs
- » trois connecteurs à fiche plate 4,8 mm
- » intensité admissible de 8 A

Matériaux & couleur

Couleur : Noir

Dimensions

Dimensions extérieures : 28,2 x 23 x 23 mm

Données techniques

Poids : 0,01 kg
IP Indice de protection: 20
Tension en volts: 12
24

Conformité

Conformité CEM: Non

Interrupteur va-et-vient on/off rond

N° d'article: 6000000710 | Code de correspondance: EL WS ON/ON | Code EAN: 4045294209810

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000001305	autocollant rond pour interrupteur	EL AK S	4045294226282
	6000003241	Projecteur de travail LED 12/24V 2000lm	Z AS LED 12/24	4045294503857

Description

L'interrupteur va-et-vient on/off rond convient aussi bien aux circuits avec va-et-vient qu'aux circuits simples. En appuyant sur le bouton, l'alimentation électrique est activée ou désactivée en fonction de sa position précédente. Il est donc possible d'installer deux interrupteurs, un au niveau de la porte arrière et un près de la porte latérale et de commander l'éclairage depuis les deux positions. L'interrupteur présente trois connecteurs à fiche plate 4,8 mm supportant une intensité de 8 A.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 01.03.2024